

## SAPHIRA 5 | 3 BTE VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT


### PICO RITE ÉCOUTEUR 100

### PICO RITE ÉCOUTEUR 85


### PICO RITE ÉCOUTEUR 60




SA 5 | 3 PR



SA 5 | 3 PR



SA 5 | 3 PR



### COUPLEUR 2CC

### SIMULATEUR D'OREILLE

	ÉCOUTEUR 100	ÉCOUTEUR 85	ÉCOUTEUR 60	ÉCOUTEUR 100	ÉCOUTEUR 85	ÉCOUTEUR 60
OSPL 90, crête (dB SPL)	123	116	109	131	125	118
OSPL 90, 1600 Hz (dB SPL)	122	111	104	129	119	112
HFA-OSPL 90 (dB SPL)	119	111	104	-	-	-
Gain maximum, Crête (dB)	64	55	47	73	65	58
Gain maximum, 1600 Hz (dB)	62	50	43	69	58	51
HFA Gain maximum (dB)	59	51	44	-	-	-
Gain test de référence (dB)	44	35	28	55	44	37
Sélecteur de programme		○***			○***	
Contrôle de volume		***			***	
Bobine téléphonique		-			-	
Détection automatique du téléphone		●			●	
Adaptateur FM	-	-	-	-	-	-
Adaptateur DAI	-	-	-	-	-	-
Type de pile		312			312	
Coude		n.a.			n.a.	
Tube fin Spira Flex 0.9 / 1.3		n.a.			n.a.	
Système Microphone		dir			dir	
Télécommande RC-N		○			○	
SoundGate 3 (Bluetooth®)		○			○	
SoundGate Mic		○			○	
Adaptateur Télévision 2		○			○	
Adaptateur Téléphone 2		○			○	

● standard ○ en option

"2cc" se réfère à un coupleur normalisé CEI 60318-5:2006. "Simulateur d'oreille" se réfère à un coupleur selon la norme CEI 60318-4:2010. Versions appliquées : IEC 60118-0 /A1:1994, IEC 60118-1 /A1:1998, IEC 60118-7: 2005, ANSI S3.22: 2009.

\*\*\* Le bouton-poussoir peut être programmé pour le contrôle du volume.