



| | COUPLEUR 2CC | | | SIMULATEUR D'OREILLE | | |
|------------------------------------|--------------|------|------|----------------------|------|------|
| | ITCPD | ITCD | ITC | ITCPD | ITCD | ITC |
| OSPL 90, crête (dB SPL) | 127 | 117 | 117 | 135* | 128 | 128 |
| OSPL 90, 1600 Hz (dB SPL) | 123 | 111 | 111 | 130 | 119 | 120 |
| HFA-OSPL 90 (dB SPL) | 121 | 112 | 113 | - | - | - |
| Gain maximum, crête (dB) | 63 | 50 | 50 | 70 | 59 | 59 |
| Gain maximum, 1600 Hz (dB) | 58 | 40 | 40 | 64 | 48 | 49 |
| HFA Gain maximum (dB) | 56 | 43 | 43 | - | - | - |
| Gain test de référence (dB) | 44 | 35 | 35 | 54 | 41 | 42 |
| Sélecteur de programme | ○** | ○** | ○ | ○** | ○** | ○ |
| Contrôle de volume | ** | ** | ○ | ** | ** | ○ |
| Bobine téléphonique | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Détection automatique du téléphone | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Type de pile | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 |
| Système microphone | dir | dir | omni | dir | dir | omni |
| Télécommande RC-N | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
| SoundGate 3 (Bluetooth®) | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
| SoundGate Mic | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
| Adaptateur Télévision 2 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
| Adaptateur Téléphone 2 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |

○ en option

"2cc" se réfère à un coupleur normalisé CEI 60318-5. "Simulateur d'oreille" se réfère à un coupleur selon la norme CEI 60318-4. Versions appliquées : CEI 60118-7:2005, CEI 60118-0:1994 et ANSI S3.22:2009.

* Un soin particulier devra être pris lors de l'adaptation et de l'utilisation de l'aide auditive à un niveau de pression acoustique supérieur à 132 dB SPL (CEI 60318-4), car ceci pourrait entraîner un risque d'altération de la capacité auditive résiduelle du patient.

** Le bouton-poussoir peut être programmé pour le contrôle du volume.