

WIDEX UNI-DEX

CONTRÔLE AUDIO



PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

- Connexion aux téléphones portables, aux ordinateurs et aux tablettes
- Connexion aux appareils avec une sortie jack de 3,5 mm
- Utilisation des aides auditives tel un casque/une solution kit mains libres
- Transmission audio sans fil de très grande qualité vers les aides auditives avec WidexLink
- Fonctionnalité Coupure des microphones
- Démarrage automatique de la transmission
- Grande autonomie de la pile, 40 heures de transmission, 4 mois en veille
- Chargement rapide de la pile, 1 heure
- Simple et facile d'utilisation

DONNÉES RADIO

| | |
|--|---|
| L'UNI-DEX comprend un émetteur radio | |
| Paramètres de l'émetteur radio : | |
| Fréquence (portée) | 10,6 MHz (10,2-11,0 MHz) |
| Largeur de bande (-15 dB) | 660 kHz |
| Canal | Radio à un seul canal |
| Modulation | FSK |
| Puissance de sortie (PAR) | 3,02 pW / -85,2 dBm (Puissance rayonnée effective ERP) |
| Champ magnétique équivalent | -26,9 dBμA/m @ 10 m |
| Cycle de fonctionnement | 100% |
| Conforme aux normes/agréments suivants | EN/IEC 60950-1 EN 62479 EN 300 330-2 EN 301 489-1 EN 301 489-3 EN/IEC 60601-1-2 Partie 15 C du règlement de la FCC IC RSS-210 Marquage CE |

SPÉCIFICATIONS PHYSIQUES

| | |
|----------------|--|
| Dimensions : | 42/20/9 mm (l/w/h) |
| Câble audio : | 75 cm |
| Tour de cou : | 10 cm & 66 cm plus connecteurs - 76 cm fermé |
| Poids : | 20 g |
| Type de pile : | Polymère lithium-ion |

UNI-DEX

PRÉSENTATION

1. Bouton décrocher-raccrocher/Bouton lecture-arrêt
 2. Bouton pour la coupure des microphones
 3. Tour de cou
 4. Microphone
 5. Indicateur de recharge
 6. Connecteur de chargeur
 7. Prise Jack
-

